



665114, 665115, 665116

665117

Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.



665118

664787

Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.

VE	Best.Nr.	Dimmer
	ohne Spreizkralle	
1	665115	Tastdimmer 400 W, 2-Leiter Phasenabschnitt-Dimmer 40 – 400 W mit leuchtmittelschonendem Softstart/Softstopp. Einfache und übersichtliche Bedienung durch 2-Tasten-Betätigung. Eigener Nebeneinstelleneingang für konventionelle Schließertaster zum Schalten und Dimmen. 40 – 400 W für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 40 – 400 VA für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät. Lastart: R, C. - 2-Leiter-Anschluss (ohne Neutralleiter) - Schraubklemmen ○ Ultraweiß
1	665117	Drehdimmer 400W, 2-Leiter Siehe oben – mit Drehknopf. ○ Ultraweiß
1	665116	Universal-Tastdimmer 400W, 2-Leiter Phasen-/abschnitt-Dimmer 40 – 400 W mit leuchtmittelschonendem Softstart/Softstopp. Einfache und übersichtliche Bedienung durch 2-Tasten-Betätigung. Eigener Nebeneinstelleneingang für konventionelle Schließertaster zum Schalten und Dimmen. 40 – 400 W für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 40 – 400 VA für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern-)Transformator und elektronischem Vorschaltgerät. Lastart: R, L, C. - 2-Leiter-Anschluss (ohne Neutralleiter) - Schraubklemmen ○ Ultraweiß
1	665114	LED-Dimmer 400 W, 2-Leiter Phasen-/abschnitt-Dimmer 3 – 400 W mit leuchtmittelschonendem Softstart/Softstopp. Einfache und übersichtliche Bedienung durch 2-Tasten-Betätigung. Eigener Nebeneinstelleneingang für konventionelle Schließertaster zum Schalten und Dimmen. 3 – 75 W für dimmbare LEDs und Kompakt-Leuchtstofflampen, 3 – 400 W für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 3 – 400 VA für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern-)Transformator und elektronischem Vorschaltgerät. Lastart: R, L, C. - 2-Leiter-Anschluss (ohne Neutralleiter) - Schraubklemmen ○ Ultraweiß

VE	Best.Nr.	Bewegungsmelder
	ohne Spreizkralle	
1	665118	PIR-Bewegungsmelder 400 W, 2-Leiter 40 – 400 W für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen und 40 – 400 VA für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern-) Transformator und elektronischem Vorschaltgerät. Parallelschaltung von bis zu 10 Geräten möglich. Einschaltvorwegnahme mittels Öffnertaster möglich. 3-Leiter Bewegungsmelder siehe Mosaic™-Einsätze auf Seite 401 . - Erfassungsbereich: 130° - Nachlaufzeit: 1 Sek. – 16 Min. - Detektionsreichweite: 3 – 10 m - Helligkeitsschwellwert: 3 – 1000 Lux - Schraubklemmen ○ Ultraweiß
1	664793	Hotel-Card-Schalter Hotel-Card-Schalter Schließkontakt 8 A max., für Kartenbreite 54 mm, Ausschaltverzögerung nach dem Herausziehen der Karte beträgt ca. 30 Sek. ○ Ultraweiß
1	664787	Raumtemperaturregler Raumtemperaturregler 230 V Temperaturbereich: 7 – 30 °C Genauigkeit: +0,5 °C Schaltausgang: Schließkontakt Schaltstrom: 8 A max. Separater Steuereingang für Nachtabsenkung mittels Schaltuhr. ○ Ultraweiß
100	665099	Zubehör Spreizkralle Zur Nachrüstung von Einsätzen ohne Spreizkrallen. Durch Steilgewinde ist eine sehr schnelle Montage möglich.