

## Funk-Wandsender-Modul 1-kanalig



Artikel-Nr.

FM 4001 M

### Funk-Wandsender-Modul 1-kanalig

für Tastensatz 1fach, komplett, Art.-Nr.: .. 401 TSA ..

für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP ..

Adapterrahmen liegen bei: Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr.

CD 4 AR für die Serie CD. Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

1 grüne LED: Aktorstatus

1 rote LED: Übertragungsstatus

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System

### Produkteigenschaften

- Jede Tastwippe ist in eine obere und untere Hälfte "geteilt" die zu einem Kanal gehören
- Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetriebenes Gerät
- Signalisierung von Übertragungsfehlern abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Masterdimmfunktion
- Szene Alles-Ein
- Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server

- Update der Gerätesoftware

### Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW