



# Nebenstellen-Einsatz flex

Lieferbar ab September 2021

## Funktionen im Überblick

- 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich).
- Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
- Zur Gruppensteuerung von flex Einsätzen via. Nebenstellenkommunikation.
- Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
- Ohne Bedienelement.
- Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
- Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
- Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
- Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-...-WL.
- Kombinierbar mit allen flex Einsätzen.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 0,3 W
- Steuer-/Signalanschlüsse: 1 elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Lieferbar ab September 2021

## Bestelldaten

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Artikel-Nr:</b>      | 64891 U         |
| <b>Bestell-Nr:</b>      | 2CKA006800A3050 |
| <b>EAN:</b>             | 4011395295397   |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 85389099        |