



**Artikelnummer**  
43400



**Typ**  
MISTRAL 600

**Bezeichnung**  
Funkgong Set

Reichweite 500 m, 868.35 MHz 17 Melodien, LED- Blitz, 83 dB (A)  
8 - 12 V AC/ DC und Batterien 4 x Distanzmultiplikator,  
1,5 V Rufweitschaltung  
inkl. MISTRAL- Sender 180 x 140 x 50 mm

#### **Kurzbeschreibung**

Der Luxus- Funkgong mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellem Design

#### **Produktmerkmale**

17 ansprechende polyphone Melodien (u.a. 2-/3- Klang, Westminster, Klassik, Panflöte, Pauke, Glockenspiel, Hund)  
benutzerfreundliche Auswahl von Melodien u. zwei im Wechsel blinkende superhelle weiße LED. System easyTIP  
Alarm- Funktion mit DIN- Notrufton für besondere Situationen  
Distanz- Multiplikator: beliebig große Reichweite durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/ Sender- Kombinationen erzielbar  
wasserdichter Combi- Funktaster (IP54) mit beschriftbarem Namensschild und LED- Sendekontrolle  
17- fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, max. 20 Sender anlernbar  
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden  
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden  
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich  
Plug&Play: Empfänger/ Sender ab Werk vorprogrammiert.  
Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck. System easyTIP  
optische und akustische LowBatt- Anzeige für Batterien des Empfängers UND des Senders  
4- stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal- Einstellung (1- Melodie/ Blitz, 2- nur Melodie, 3- nur Blitz, 4- Mute)  
individuelles Design durch 12 Hochglanz- Motiv- Einleger o. eigene Kreationen u. hochwert. Acryl- Platte in Echtglas- Optik  
Acryl- Platte einseitig leicht mattiert (gefrostet). Je nach Einbau kann damit ein anderer Effekt erzielt werden (Tiefenschärfe)  
Funkgong Set Empfänger und Sender  
17 Melodien/ Blitzlicht- LED  
Distanz- Multiplikator  
12 Designmotive

#### **Technische Daten**

Technische Daten  
Reichweite 500m\* (mit Sender SE 03.1 oder BM03.1), Sendefrequenz 868,35 MHz  
Lautstärke max. 83 dB(A), stufenlos regelbar  
Empfänger: Batterien 4x1,5V (alternativ Typ LR14/ C oder mit mitgeliefertem Adapter Typ LR6/ AA, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) o. 8-12V=/ ~ (über Buchse oder Klemme)  
Sender: Batterien 2x1,5V (Typ LR03/ AAA, im Lieferumfang enthalten) oder 8-12V= (über Klemme)  
typische Batteriebensdauer: Sender 5-10 Jahre, Emp. 5-10 Jahre (bei Verwendung Batt. Typ LR14/ C, sonst ca. 1-2 Jahre)  
Abmess.: Empf. 180x140x50 mm, Sender 36x100x17 mm  
inkl. Sender MISTRAL SE 03.1- s  
(anthrazit) und 500m Reichweite  
Sender mit Batterien

#### **Installationshinweis**

Empfänger: aufstellbar, aufhängbar oder verschraubbar  
Sender verschraubbar oder mit Clip aufhängbar  
kompatibel mit fast allen Sprech-/ Klingelanlagen (Rufweitschaltung standardmäßig)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:



Bedieneinheit leicht zugänglich  
insbesondere für Installation mit Rufweitschaltung ist eine neutrale Abdeckkappe  
für den Sender beigegefügt.

**Hinweise**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!  
Bei Bedarf Distanz- Multiplikator durch Einbau weiterer Funksets oder MISTRAL  
Repeater verwenden

*[iba\\_mistral600\\_43400\\_mvxxxxxx\\_2014-11-26.pdf](#)*