

# Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (silbern)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 1 von 2



- Detektiert Öffnen von Fenstern, Türen
- Kompakte Bauform
- Sabotageüberwachung

Dezent aber sicher – zur Absicherung von Fenstern und Türen.

Der Secvest 2WAY Mini Funk-Öffnungsmelder ist kompatibel mit: Secvest 2WAY, Secvest IP und Terxon (über Funkerweiterungsmodul)

Jegliches unbefugtes Öffnen von Türen und Fenstern wird von dem Magnetkontakt detektiert und an die Alarmzentrale gemeldet. Der optimale Montageort des Secvest 2WAY Mini Funk-Öffnungsmelders ist in der Mitte der Tür- bzw. des Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich – so kann ein gekipptes Fenster überwacht werden.

Der Secvest 2WAY Mini-Funk-Öffnungsmelder besticht durch seine kompakte Bauform, was einen dezenten Einsatz gewährleistet. Erhältlich ist er in den Farben weiß, braun und silber.

# Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (silbern)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 2 von 2

**Technische Daten:**

Abmessungen	(BxHxT) 28x42x18 mm
Batterietyp	3,6 V Lithium 1/2 AA
Breite	28 mm
Bruttogewicht	0.09 kg
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung und Magnetfeldsensorik
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10
Gehäusematerial	ABS
Höhe	42 mm
Länge	18 mm
Max. Batteriebensdauer	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m

Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM FM / AM
Montageort	Fenster, Türen
Nettogewicht	0.06 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Magnetfeldmessung und Magnetfeldsensorik
Sicherheitsgrad	2
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	3,6 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Statusanzeige	Ja
Umweltklasse	I