

Einsätze für Busch-Dimmer? Busch-Drehdimmer UP, DALI, TW



Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).  
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .  
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.  
Verpolungssicher.  
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.  
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.  
Einschaltheelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.  
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.  
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).  
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.  
Max. Stromaufnahme: 15 mA.  
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.  
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.  
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm?).  
Ohne Zentralscheibe.

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,  
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Bestellnummer: 2CKA006599A3025

Artikelnummer: 2116 U

EA-Nummer: 4011395211403