


Kabel-Hausanschluss-Zählerverteiler KHZS


3 Kundenanlagen, Freistehend




WG 3

ausgenommen Zubehör

3 Kunden - SLTS D02		Type	Best. Nr. 25 A	Best. Nr. 35 A
	Gehäuse: Polysterverteiler F5 850/320 mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre; RAL 7032; Schutzart IP44 Abmessungen: (B)785 x (H)836 x (T)322 mm Ausführung: Vorzählerteil plombierbar mit SLTS, 3 Zählerplätze mit ZAK und ZS 16² Gerätefeld mit 3x RK 5x16², zusätzliches Gerätefeld für Nachzählerverteilung (26 TE verbl.) Varianten mit SLTS D02 25 A / 35 A; ohne / mit Überspannungsableiter Anschluss: Zugang links unten direkt max. 35²; Abgang rechts unten direkt max. 16² Bemessungsstrom: I_{NA} = 105 A; I_{NC} = max. 20 A / 28 A, 35 A (bei SLTS 50 A) Sockel: Eingrabssockel S5 (H = 950/1200) oder Bodenmontagesockel SB5 (H = 500)	KHZS 3/3SN RK	FZKS0310	FZKS0310.35
		KHZS 3/3SN ÜA(3)C RK	FZKS0311	FZKS0311.35
		KHZS 3/3SN ÜA(3)B/C RK	FZKS0312	FZKS0312.35
		KHZS 3/3SN ÜA(3+1)C RK	FZKS0313	FZKS0313.35
		KHZS 3/3SN ÜA(3+1)B/C RK	FZKS0314	FZKS0314.35

3 Kunden - SLTS D02		Type	Best. Nr. 25 A	Best. Nr. 35 A
	Gehäuse: Polysterverteiler F6 1080/320 mit Scharniertüren inkl. 61005-Sperre; RAL 7032; Schutzart IP44 Abmessungen: (B)1115 x (H)1065 x (T)322 mm Ausführung: Vorbereitet für den Einbau eines Trennanschlusskastens (Y-Tr.AK) der Wiener Netze (links) Hauptsicherungsteil mit NH-Trenner Gr.00 mit N-/PE-Schiene, Türe mit ET08-EHSK-Sperre Vorzählerteil plombierbar mit SLTS, 3 Zählerplätze mit ZAK und ZS 16² (2 Reserve-Zählerpl.) Gerätefeld mit 3x RK 5x16² (keine TE verbleibend) Varianten mit SLTS D02 25 A / 35 A; ohne / mit Überspannungsableiter Anschluss: Zugang links unten max. 150² (Erdkabel der Wiener Netze); Abgang unten direkt max. 16² Bemessungsstrom: I_{NA} = 100 A; I_{NC} = max. 20 A / 28 A, 35 A (bei SLTS 50 A) Sockel: Eingrabssockel S6 (H = 950/1200) oder Bodenmontagesockel SB6 (H = 500)	KHZS 3/Tr.AK - 3SRN RK	FZKS0350	FZKS0350.35
		KHZS 3/Tr.AK - 3SRN ÜA(3)C RK	FZKS0351	FZKS0351.35
		KHZS 3/Tr.AK - 3SRN ÜA(3)B/C RK	FZKS0352	FZKS0352.35
		KHZS 3/Tr.AK - 3SRN ÜA(3+1)C RK	FZKS0353	FZKS0353.35
		KHZS 3/Tr.AK - 3SRN ÜA(3+1)B/C RK	FZKS0354	FZKS0354.35

3 Kunden - SLTS D02		Type	Best. Nr. 25 A	Best. Nr. 35 A
	Gehäuse: Polysterverteiler F6 1080/320 mit Scharniertüren inkl. 61005-Sperre; RAL 7032; Schutzart IP44 Abmessungen: (B)1115 x (H)1065 x (T)322 mm Ausführung: Vorbereitet für den Einbau eines Trennanschlusskastens (Y-Tr.AK) der Wiener Netze (links) Hauptsicherungsteil mit NH-Trenner Gr.00 mit N-/PE-Schiene, Türe mit ET08-EHSK-Sperre Vorzählerteil plombierbar mit SLTS, 3 Zählerplätze mit ZAK und ZS 16² (1 Reserve-Zählerplatz) Gerätefeld mit 3x RK 5x16², zusätzliches Gerätefeld für Nachzählerverteilung (30 TE verbl.) Varianten mit SLTS D02 25 A / 35 A; ohne / mit Überspannungsableiter Anschluss: Zugang links unten max. 150² (Erdkabel der Wiener Netze); Abgang unten direkt max. 16² Bemessungsstrom: I_{NA} = 100 A; I_{NC} = max. 20 A / 28 A, 35 A (bei SLTS 50 A) Sockel: Eingrabssockel S6 (H = 950/1200) oder Bodenmontagesockel SB6 (H = 500)	KHZS 3/Tr.AK - 3SRN NV RK	FZKS0350NV	FZKS0350NV.35
		KHZS 3/Tr.AK - 3SRN ÜA(3)C NV RK	FZKS0351NV	FZKS0351NV.35
		KHZS 3/Tr.AK - 3SRN ÜA(3)B/C NV RK	FZKS0352NV	FZKS0352NV.35
		KHZS 3/Tr.AK - 3SRN ÜA(3+1)C NV RK	FZKS0353NV	FZKS0353NV.35
		KHZS 3/Tr.AK - 3SRN ÜA(3+1)B/C NV RK	FZKS0354NV	FZKS0354NV.35

Zubehör KHZS mit Vorbereitung Tr.AK der WIENER NETZE (WG 7)



Type	Best. Nr.	Ausführung
Montage Tr.AK		
Bei Bestellung unbedingt bekannt zu geben:		
- Projektadresse / Projektname	1026.1	möglich bei USAK/S1/S2/Y-Tr.AK
- Ansprechpartner WIENER NETZE		
- Type des WIENER NETZE Anschlusskastens (bei USAK muss uns der Kasten beige gestellt werden)		
- Auftragsnummer (Kontonummer) der WIENER NETZE		