

GSM/UMTS/LTE-Sprachwählgerät

Art.-Nr. AZWG10030



-
- Ermöglicht die Kommunikation über das Mobilfunknetz
 - Text- und Sprachnachrichten via GSM/UMTS/LTE
 - Alarm- und Statusmeldungen an bis zu 10 gespeicherte Rufnummern
 - 8 Drahteingänge, 4 Schaltausgänge, 10 Kontaktnummern hinterlegbar
 - 8 Text- und 8 Sprachnachrichten plus Standortnachricht (1 Meldung/Eingang)
 - Fernzugriff via Telefon für die weltweite Bedienung von unterwegs
 - Hör- und Sprechmodus zur einfachen Vor-Ort-Interaktion (Mikro, Lautsprecher)
 - Postfachfunktion zur Weiterleitung von Meldungen (z. B. Prepaid-Guthaben)
 - Unabhängig von einer Alarmanlage einsetzbar (Hausautomation, Industrie)
-

Das Wählgerät für Sprach- und Textnachrichten dient als Bindeglied zwischen Drahtalarmanlage und Telefon. Es empfängt Alarm- oder Statusmeldungen der Alarmzentrale und gibt sie als Sprache (Anruf mit gespeichertem Wortlaut) oder Text (SMS) aus.

Stiller Alarm via Telefon

Bei Alarm kann eine Alarmzentrale z. B. die Sirene auslösen oder einen stillen Alarm via Telefon absetzen. Die Weiterleitung des stillen Alarms an das Telefonnetz erfolgt über das Wählgerät. Mittels Drahteingang stehen 8 Ereignisse (z. B. Einbruch, Überfall, med. Notfall, Feuer) zur Verfügung, denen je ein Ereignistext (SMS oder Sprache) zugeordnet wird. Zudem wird eine Standortnachricht mit allgemeinen Daten (Name, Anschrift) übermittelt.

8 Nachrichten an 10 Rufnummern – via Mobilfunk

GSM/UMTS/LTE-Sprachwählgerät

Art.-Nr. AZWG10030

Im Alarmfall wird der jeweils programmierte Ereignistext aktiviert und die Nachricht an max. 10 Kontakte gesendet. Dabei erfolgt die Übermittlung via GSM/UMTS/LTE.

Weltweiter Fernzugriff, Vor-Ort-Interaktion und Postfachfunktion

Der Fernzugriff via Anruf oder SMS erlaubt den Abruf von Statusmeldungen und das Programmieren des Geräts von unterwegs. Mit dem Hör- und Sprechmodus (Mikro/Lautsprecher) ist eine Vorort-Interaktion möglich, z. B. Hineinhören ins Gebäude oder Freisprechen. Praktisch: Mit der Postfachfunktion werden eingehende SMS weitergeleitet – z. B. die Info über ein ablaufendes Guthaben einer Prepaid-SIM-Karte.

Stand-alone Betrieb, 4 Schaltausgänge

Das Wählgerät kann über die Drahteingänge nicht nur Signale von einer Alarmzentrale verarbeiten, sondern auch Informationen externer Geräte.

GSM/UMTS/LTE-Sprachwählgerät

Art.-Nr. AZWG10030

Abmessungen	(BxHxT) 150x115x30 mm
Anschlüsse	Schraubterminal für Spannungsversorgung
Anzahl Sprachmitteilungen	8
Anzeige	Beleuchtete Segmentanzeige
Art der Eingänge	Positiv/negativ ansteuerbare Eingänge (5-24 V DC)
Aufzeichnungsdauer	0,075 h
Ausgänge	4 Transistorenausgänge (OP), negativ schaltend, max. Stromabgabe 100 mA/12 V DC je Ausgang
Breite	150 mm
Eingänge	8
Fernzugriff	Ja
Gehäusematerial	ABS
Höhe	115 mm
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon, AZ6310W
Lieferumfang 01 Beschreibung	GSM/UMTS/LTE-Sprachwählgerät
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 02 Menge	1

Lieferumfang 03 Beschreibung	GSM-Antenne
Lieferumfang 03 Menge	1
Länge	30 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	0,345 kg
Neu	Ja
Programmierung 1	Menü
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	32
Spannungsversorgung DC	10,5-28 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	6 Sprachen (UK, DE, FR, NL, DK, IT)
Sprache OSD	6 Sprachen (UK, DE, FR, NL, DK, IT)
Sprache Verpackung	6 Sprachen (UK, DE, FR, NL, DK, IT)
Stromaufnahme	50 mA
Telefonnummern Speicherplätze	10
Übertragungsart	Sprache, SMS
Übertragungsweg	GSM/UMTS/LTE