

## Kabelüberführungskästen KÜK NÖ Netz-Ausführung, ÖVE geprüft

G01

*outside a house in-wall and inside a house wall mounted underground serviced cable joint boxes for houses, made of long-living hot-dip galvanized steel sheet, inside powder coated*

### KÜK 100-fz/b Z.Nr. 2110-01-95-LN mit Stecktüre

**Einbau-Kabelüberführungskasten** mit Vorzählerklemmenblock VB100-50/50-A  
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen hinten, oben und in Seitenwänden, 0,011m<sup>3</sup>

Nennstrom: 1/100A, Verlustleistung: 16W  
Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW

190001 **KÜK 100-fz/b** 4,4kg

190101 26015002

190165 **KÜK 100-fz/b verputzbar** 4,6kg



*Nach Aufbringen einer Feinputzschicht ist vom Kasten lediglich die Schlosskappe und das Netz NÖ-Schildchen zu sehen!  
Für das Zylinderschloss BB wird eine spezielle Schließzunge mitgeliefert!*



190001 / 190165



190165 / 190167

### KÜK 100/3-fz/b Z.Nr. 2110-02-95-LN mit Stecktüre

**Einbau-Sicherungskasten** mit Vorzählersicherungsblock VB100/3-50/50-A,  
für vorläufigen Freileitungsanschluss,  
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen hinten, oben und in Seitenwänden, 0,011m<sup>3</sup>

Nennstrom: 1/160A, Verlustleistung: 64W  
Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW

190147 **KÜK 100/3-fz/b** 4,5kg

190148 26015003

190167 **KÜK 100/3-fz/b verputzbar** 4,7kg



190147 / 190167

### KÜK 100-fz/b-AP Z.Nr. 2110-01-95-LN mit Stecktüre

**Aufputz-Kabelüberführungskasten** mit Vorzählerklemmenblock VB100-50/50-A, ähnlich 190001  
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen unten und oben in Seitenwänden,  
**inkl. Schlauchverschraubungs-Set** aus PA 6.6 50 und 63mm, **4 Dübel** (Nylon von Fischer),  
**4 Gestellschrauben** (6x60mm), 4 Abdeckkappen

Nennstrom: 1/100A bzw. 1/160A, Verlustleistung: 16 bzw. 64W,  
Anschluss: max. 1x 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW

190315 **KÜK 100-fz/b-AP** 4,7kg

190316 26010010

190363 **KÜK 100/3-fz/b-AP** 4,8kg



190315

*für Spezialanwendungen (z.B. bei Vollwärmeschutz) auch mit verputzbaren Türen:*

190321 **KÜK 100-fz/b-AP verputzbar** 4,9kg

190322 **KÜK 100/3-fz/b-AP verputzbar** 5,0kg

190928 Schlauchverschraubungs-Set aus PA6.6 für KÜK-AP, als Ersatzteil, 0,1kg

### Befestigungsset für KÜK-AP zum Einbau in Vollwärmeschutzfassaden, aus AlMg3

zur Montage eines KÜK-AP mit Distanz zur Mauer, 160-280mm (davon 130mm KÜK) einstellbar,  
gewünschte Tiefe mit 4 Schrauben fixieren, hinter Gehäuse ev. PS-Isolationsplatte anbringen,  
Set bestehend aus: 1x Befestigungsprofil am Gehäuse, 2x Winkel tiefenverstellbar,  
8x Schraube M6x10, inkl. Befestigungsschrauben und Dübel für Mauerwerk

190519 **BS-KÜK-AP-VWSF/160-280**, 1,42kg



# KÜK-Sondertypen und -Einsätze NÖ Netz-Ausführung, z.T. ÖVE geprüft

G01

*outside a house in-wall and wall mounted underground serviced cable joint box for houses, made of long-living hot-dip galvanized steel sheet*



## KÜK-Einsätze

- 040009 **VB 100-50/50** Vorzählerklemmenblock von KÜK 100-fz/b auf melaminbeschichteter Hartpapierplatte 215x159mm, mit 4-fach V-Klemmenblock, kpl. mit Klemmen, [26013000](#), 0,8kg
- 040680 **VB 100-50/50-A** Vorzählerklemmenblock von KÜK 100-fz/b ab Bj. 5/2004 auf Alu-Montageleiste, mit 4-fach V-Klemmenblock, 0,7kg
- 040681 **VB 100-50/50-OA** Vorzählerklemmenblock von KÜK 100-fz/b ab Bj. 5/2004 ohne Alu-Montageleiste, zum Austausch von VB 100/3-50/50-A, 0,2kg
- 040269 **VB 100/3-50/50** Vorzählersicherungsblock von KÜK 100/3-fz/b auf melaminbeschichteter Hartpapierplatte 215x159mm, mit 3NHU00 + PEN-Brücke, 0,9kg
- 040690 **VB 100/3-50/50-A** Vorzählersicherungsblock von KÜK 100/3-fz/b ab Bj. 5/2004 auf Alu-Montageleiste, mit 3NHU00+PEN-Brücke, 0,75kg



## KÜK-Sondertypen / Stecktüre, etc.

- 190847 KÜK-fz/b ohne Einsatz, Stecktüre mit Netz NÖ-Prägung, 3,6kg
- 195101 Ersatz-Stecktüre für KÜK-fz/b mit Netz NÖ-Prägung
- 280416 Schild für verputzbare Stecktüre, Alu 45x45mm, graviert, 0,01kg

## KÜK - Kunststoffausführung

- 230043 KÜK-K ohne Einsatz, 265x385x130mm, 3,0kg
- 230009 **KÜK 100-K** mit Vorzählerklemmenblock, [26015002](#), 4,1kg
- 230054 KÜK 100/3-K mit Vorzählersicherungsblock, [26015003](#), 5kg

## Materialien zum nachträglichen Umbau von Stahlblech-KÜK von Schutzklasse SK II auf SK I

- 190500 **KÜK 100-Umbauset SK II auf SK I**  
best. aus Einsatz Z.Nr. 2110-10-11 NE, Schrauben, Kontaktscheiben, Aufkleber-Schm.Null.herg. und -PEN gelb, [26487000](#), 0,402kg
- 190513 KÜK 100/3-Umbauset SK II auf SK I/120  
wie 190500, jedoch mit 4x120mm langen V-Brücken, [26487110](#)
- 190501 KÜK 100/3-Umbauset SK II auf SK I  
best. aus Einsatz Z.Nr. 2110-10-11 NE, Schrauben, Kontaktscheiben, 2 TW0, Aufkleber-Schm.Null.herg. und -PEN gelb, [26487100](#), 0,497kg
- 190516 **KÜK 100/3-KÜK100-Umbauset SK II auf SK I**, neu 5/2012 (4x145mm Brücken), bisheriger KÜK 100/3 SK II auf KÜK 100 SK I, [26487120](#), 0,460kg

*Dazu gehören weiters die V-Anschlussbrücken*

- 040871 VB01/L120-50/50, [26489000](#)
- 040872 VB01/L120-50/M8+50 mit SK-Schrauben M8x16 u. Kont.Scheibe, [26489100](#)
- 040873 VB 01-50/50-AF/M8 mit SK-Schrauben M8x16 u. Kont.Scheibe, [26489200](#)
- 040874 AB-1xM8/2x12,5 Anschlussadapter mit SK-Schr. M8x16 u. Kont.Sch., [26489600](#)

*siehe auch Teil 1 Seite 106 und 108!*

- 190510 VB 1-50/50-4/1xVB mit AF/M8 Vorzählerklemmenblock zu KÜK 100 mit „Winkellasche“, für Umbau SK II auf SK I, kpl. mit allen Schrauben, [26489300](#), 0,30kg
- 190511 VB 1-50/50-4/1xVB L120 mit M8 Vorzählerklemmenblock zu KÜK 100 N für Umbau SK II auf SK I, kpl. mit allen Schrauben u. Kontaktscheibe, [26489400](#), 0,30kg
- 190512 VB 1-50/50-4/4xVB L120 1x mit M8 Vorzählerklemmenblock zu KÜK 100 für Umbau SK II auf SK I, kpl. mit allen Schrauben, [26489500](#), 0,34kg

