

Sender

eNet Funk Handsender 1fach

Artikelnummer 535010

EAN 4010337774075



Anthrazit

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
-

Lieferumfang:

- Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
 - Eine Taste für einen Kanal.
 - Status-L18.11.2021
 - Batteriebetriebenes Gerät.
- Mit eNet Server einstellbar::
- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
 - Bediensperren.
 - Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus oder individuelle Szenen konfigurierbar.
 - Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren.
 - Update der Gerätesoftware.
-

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC001587	Bussystem-Hand-/Wandsender

ETIM Merkmale:	
Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein
Andere Bussysteme	eNet
Montageart	Aufputz
Mit Busankopplung	Nein
Ausführung	Handsender
Anzahl der Kanäle	1
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	anthrazit
Farbe (benutzerdefiniert)	Anthrazit
Transparent	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,10	0,024	0,105	0,086