

Sender

eNet Funk Handsender 2fach

Artikelnummer 535210

EAN 4010337774082



Anthrazit

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
-

Lieferumfang:

- Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbeefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
 - Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal.
 - Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
 - Status-L18.11.2021
 - Batteriebetriebenes Gerät.
- Mit eNet Server einstellbar::
- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
 - Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
 - Bediensperren.
 - Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
 - Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren.
 - Update der Gerätesoftware.
-

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC001587

Bussystem-Hand-/Wandsender

ETIM Merkmale:

Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein
Andere Bussysteme	eNet
Montageart	Aufputz
Mit Busankopplung	Nein
Ausführung	Handsender
Anzahl der Kanäle	2
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	anthrazit
Farbe (benutzerdefiniert)	Anthrazit
Transparent	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,10	0,024	0,105	0,078