

Systemgeräte

eNet Server

Artikelnummer 530100

EAN 4010337591306



REG

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Visualisierungsserver eNet SMART HOME.
 - Visualisierung für iOS und Android Smartphones.
 - Visualisierung für iOS und Android Tablets.
 - Visualisierung für Gira G1 mit Türkommunikation und Wetterservice.
 - Visualisierungsfunktionen (Schalten, Dimmen, DALI, Tasten, Jalousie-, Rollläden-, Markisensteuerung, tado-Heizungsregelung, Szenen, Statusanzeige, Favoriten, Benachrichtigungen).
 - Kompatibel zur smarten Heizungssteuerung von tado.
 - Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa und Google Assistant.
 - Kompatibel mit IoT-Plattform Conrad Connect Professional.
 - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 34 Szenen mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung.
 - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 100 Zeitschaltuhren mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung.
 - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 32 Wenn-Dann-regeln mit bis zu 32 Bedingungen, Aktionen, Später-Aktionen über die Visualisierung.
 - Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 8 Visualisierungsgeräten (Smartphone, Tablet, G1 oder Windows(r) PC).
 - Bis zu 10 verschiedene Benutzerkonten anlegen.
 - Einfaches Benutzermanagement über eNet SMART HOME Visualisierung.
 - Visualisierung von Energiesensoren.
 - Import Export von Projektdateien.
 - Einfacher Projektvergleich über eNet SMART HOME connect.
 - Update und Konfiguration von eNet SMART HOME Geräten.
 - Integrierte Telegammaufzeichnung zur Diagnose.
 - Automatisch generierte Projektdokumentation.
 - Funksender und Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaugeräte (kein eNet Funk Empfangsmodul REG erforderlich).
 - Interne eNet Funkantenne und WLAN-Antenne.
 - Externe eNet Funkantennen und WLAN-Antennen anschließbar.
- Hohe Sicherheit:
- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM 128 bit) verhindert das Mitlesen durch Dritte.
 - Vollverschlüsselter Fernzugriff über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) für IPv4 und IPv6 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
 - Vollverschlüsselte Fernwartung über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) verhindert das Mitlesen durch Dritte

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000699	Bussystem-Zentralgerät

ETIM Merkmale:	
Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	eNet
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	6
Mit Display	Nein
GSM-Modem integriert	Nein
DCF-Uhr integriert	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,145	0,116	0,195	0,532