



## Motorschutzschalter, 1-1,6 A, 2p

**Typ** Z-MS-1,6/2  
**Art.-Nr.** 248394

**Katalog Nr.** Z-MS-1.6/2

### Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss8-27-37-04-01 [AGZ529012])			
Einstellbereich Überlastauslöser		A	1 - 1.6
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers		A	16 - 21
Phasenausfallempfindlich			nein
Auslösetechnik			magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung		V	400 - 400
Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>		A	1.6
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V		kW	0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	0.55
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Gerätebauart			-
Mit integriertem Hilfsschalter			nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser			nein
Polzahl			2
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC		kA	0
Schutzart (IP)			IP20