



"Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100 V16E Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:-

1 Aufputz-Türstation LINEA 3000 mit Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Aufnahmewinkel: 105° horizontal/80° vertikal (nicht schwenkbar). Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Die Türstation kann mittels UP-Dose (Best. Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10/ Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm/ Farbe: ähnlich RAL 9007- 1 Video-Netzgerät- 1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 V16E mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger 2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Rufonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus.

Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.  
 Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692  
 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für  
 BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H ×  
 T: 164 × 165 × 18,5 mm- Schaltplan und  
 Bedienungsanleitungen"

**Best.-Nr. 364922**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/364922>

## Eigenschaften

<b>Kurzbezeichnung:</b> Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 V16E	<b>product-features.intrastatcode:</b> 00000000	<b>Mindestabnahme menge verteiler:</b> 1
<b>Serie/Typ:</b> Video Set 2-D new	<b>EAN-Code:</b> 8005543642375	
<b>Hersteller:</b> BTicino	<b>Gewicht (netto):</b> 1,176 Kg	
<b>Rabattgruppe:</b> B42		

## Bilder

