



TRIAX

connecting the future



TMS PSU 1.2A

Artikelnummer: 318162

Produktbeschreibung:

Unsere drei Netzteile (1.2, 2 und 3A) liefern 18V DC an die Multischalter Kaskade.

Das Netzteil kann an ein beliebiges Kaskaden Bauteil wie Multischalter, Verstärker oder Abzweiger angeschlossen werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Netzteils die gesamte Leistungsaufnahme Ihres Kaskadensystems. In größeren Systemen können mehrere Netzteile erforderlich sein..

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663181625
ALGEMEINE DATEN	
AC Betriebsspannung	100...240 VAC
Stromversorgung ausgang DC Spannung	18 VDC
Stromversorgung ausgang max. DC Strom	1200 mA
Betriebstemperatur	-20...+55 °C
ANSCHLÜSSE	

Power connector	EU main plug
Anschlusstyp	F-Stecker
Anschlusstyp DC	1800 ± 50mm DC lead length
MECHANISCHE DATEN	
Abmessungen Produkt (H x T x B)	70,1 x 81 x 43,8 mm
Verpackungs menge	1
Produkt Höhe	81 mm
Produkt Breite	44 mm
Produkt Tiefe	70 mm
Bruttöhöhe	0,055 m
Bruttobreite	0,110 m
Bruttotiefe	0,073 m
Nettogewicht	0,150 kg
Gewicht Verpackung	0,025 kg
Gewicht	0,175 kg