



Phasenanschnitt- Dimmer 40- 400W für Glüh- und 230V~ Halogenlampen, 40 -400VA für NV-Halogenlampen mit , konventionellem (Eisenkern) Transformator. Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx 68



Best.-Nr. 775654

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: Einsatz Drehdimmer 400W

Serie: Pro21

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L32

EAN-Code: 3245067756546

Gewicht (netto): 0,109 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Zusammenstellung: Basiselement

Bedienungsart: Drehknopf

Seriendimmer: 0

Lastart: induktive Last

Nebenstelleneingang: 0

Lichtwertspeicher: 0

Verwendbar mit Taste: 0

Verwendbar mit Bewegungsmelder: 0

Verwendbar mit Präsenzmelder: 0

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: 0

Verwendbar mit Funktaste: 0

Verwendbar mit IR-Taste: 0

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Werkstoff: sonstige

Werkstoffgüte: sonstige

Halogenfrei: 1

Oberfläche: sonstige

Transparent: 0

Geeignet für Schutzart (IP): IP2X

Frequenz: 50

Bilder

